

SSOUNDS A4-400

4チャンネル 1U 設置用アンプ、4 × 400 W、XLR と Euroblock 入力、
speakON 出力。



SSOUNDS A4-400・製品ビュー

概要

モデル / SKU

SS-A4-400

カテゴリー

アンプ

ブランド

SSOUNDS

電力

1600 W

状態

新品

用途

アンプ

設置

コマーシャル

概要

すべての設備にツアー用アンプが必要なわけではありません。A4-400は、建物のBGM、ページング、フィルゾーン向けの4チャンネル1Uラックアンプで、1チャンネルあたり400 Wです。アナログXLRとEuroblock入力を備え、リンク出力でラック内のソースをデジチェーン接続でき、speakON出力、チャンネルごとに0.775 Vと1.4 Vから選択できる入力感度、ステレオ、ブリッジ、パラレルモードを備えています。フロントパネルにはチャンネルごとのゲインコントロールとprotect、clip、signalインジケーターがあります。小売店、レストラン、ホテル、学校、オフィス、公共放送ゾーン向けにご提案します。

- 4 × 400 W
- 19" 1U rack
- ステレオ、ブリッジ、パラレルモード
- XLR と Euroblock 入力、リンク出力付き
- 4 × speakON出力
- チャンネルごとに 0.775 V または 1.4 V の入力感度
- チャンネルごとのゲインコントロールと protect、clip、signal インジケーター

仕様

一般	
タイプ	4チャンネルパワーアンプ、アナログ入力
フロントパネル	チャンネルごとのゲインコントロール ・ 電源スイッチ ・ プロテクト、クリップ、シグナルインジケーター
電気	
チャンネル	4
チャンネルあたり出力	4 × 400 W
動作モード	ステレオ ・ ブリッジ ・ パラレル
電源	220-240 V, 50/60 Hz
コネクタ & I/O	
入力	4 × XLR入力 ・ Euroblock入力およびリンク出力
出力	4 × speakON
入力感度	0.775 V / 1.4 V、チャンネルごとに選択可能
物理 & 構造	
フォーマット	19" 1U rack

ダウンロード & データファイル

SSOUNDS A4-400: ユーザーマニュアル	MANUAL
---------------------------	--------

予測ソフトウェア用のラウドスピーカーデータファイル (EASE用GLL / CLF)、2Dおよび3D図面、認証書類はご請求に応じて発行されます。support@s-soundspro.com までご連絡いただければ、このモデルの最新リリースをお送りします。

建築・エンジニアリング仕様

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-400 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 1600 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

安全 & 適合

本製品を仕様化、設置、運用する前にこのセクションをお読みください。本セクションは、製品に同梱の製品ドキュメントに完全に記載されている安全要件を要約したものです。両者に相違がある場合は、製品ドキュメントが優先します。

音圧レベル & 聴覚

本機器は、永久的な聴覚障害を引き起こす音圧レベルを発生させる能力があります。近接して高レベルで運用しないでください。また、オペレーター、演奏者、観客の曝露が適用される職業上の騒音曝露規制に適合するようにしてください。曝露限界を超える可能性がある場合は、聴覚保護具を提供してください。

電気安全

本シートおよび製品定格ラベルに記載された電圧と周波数の、正しく接地された電源にのみ接続してください。電源が発電機の場合、接続前に安定した電圧と周波数、および適切な接地を確認してください。不安定な電源はアンプ故障の最も一般的な原因であり、通常は保証対象外です。損傷した電源ケーブルやコネクタで運用しないでください。内部にユーザーが保守可能な部品はありません。すべての保守は SSOUNDS または認定サービスセンター にご依頼ください。

環境 & 機械

公表されたIP定格が別途記載されていない限り、本製品は屋内使用、または屋根のある屋外使用を目的としており、雨、溜まり水、長時間の直射日光から保護する必要があります。通気開口部が塞がれていないことを確認してください。製品ドキュメントに記載された方法でのみ積み重ね、ポールマウント、輸送し、公衆がアクセスできる場所では製品が転倒しないように固定してください。

廃棄

寿命終了時には、電気電子機器に関する現地の規制に従って、製品および梱包材を廃棄してください。電子部品を一般廃棄物として廃棄しないでください。

限定保証: 2年間

SSOUNDS製品は、エンドユーザーによる最初の購入日から2年間、材料および製造上の欠陥に対して保証されます。その期間内に、SSOUNDSはその裁量により、部品および労務費を無償で欠陥品を修理または交換します。品目は適切に梱包され、運賃前払いで、購入証明書およびSSOUNDSが事前に発行した返品参照番号を添えて、SSOUNDSまたはSSOUNDS認定サービスセンターに発送される必要があります。無断の修理、改造、またはシリアル番号ラベルの取り外しは、本保証を無効にします。

本保証の対象外

- 外観の摩耗、仕上げ、グリルクロス、塗装、および消耗部品。
- 誤用、乱用、事故、怠慢、または本シートに公表された定格外での運用によって生じた損傷。
- 納品後の輸送または取り扱い、あるいは返送時の不適切な梱包によって生じた損傷。
- 電源または発電機の供給障害 (過電圧、不足電圧、相不平衡、サージ、または不適切な接地) または落雷によって生じた損傷。
- 使用条件に対する公表されたIP定格を持たない製品への水、塵、または腐食の浸入。
- 本シートの推奨構成外での増幅または処理、あるいはサードパーティのプリセットによって生じた損傷。
- SSOUNDS または SSOUNDS 認定販売代理店から購入されていない製品。

本保証は、購入者が適用される消費者法の下で有する可能性のある法定の権利に追加されるものであり、それに影響を与えません。これは提供される唯一の保証であり、明示または黙示を問わず、他の保証は提供されません。

保証請求および返品参照番号: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

法的通知

本データシートのすべての情報は、予告なく変更されることがあります。SSOUNDSは、継続的な製品開発の過程で仕様、設計、構造を変更する権利を留保します。

仕様、図面、画像は、システム設計および入札書類における参考として提供されます。設計にとって数値が重要な場合は、仕様を確定する前にSSOUNDSと書面で確認してください。

本記載のすべてのテキスト、画像、図面はSSOUNDSの財産です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com
© 2026 S Sounds Pro Ltd. 無断複写・転載を禁じます。仕様は予告なく変更されることがあります。

SS-DS-A4-400-JA-A4 · Rev. 2610 · 発行 2026年10月08日