

# SSOUNDS A4-600

4 kanallı 1U kurulum amplifikatörü, 4 × 600 W, XLR ve Euroblock girişler, speakON çıkışlar.



SSOUNDS A4-600 · ÜRÜN GÖRSELLERİ

## BİR BAKIŞTA

MODEL / SKU

**SS-A4-600**

KATEGORİ

**Amplifikatörler**

MARKA

**SSOUNDS**

GÜÇ

**2400 W**

DURUM

**Yeni**

UYGULAMALAR

AMPLİFİKATÖR

KURULUM

TİCARİ

## GENEL BAKIŞ

Her kurulum turne amplifikatörü gerektirmez. A4-600, bir binanın fon müziği, anons ve dolgu bölgeleri için kanal başına 600 W gücünde 4 kanallı 1U raf amplifikatörüdür: raf boyunca bir kaynağı zincirlemek için link çıkışlı analog XLR ve Euroblock girişler, speakON çıkışlar, kanal başına 0.775 V ile 1.4 V arasında seçilebilir giriş hassasiyeti ve stereo, bridge ve paralel modlar. Ön panelde kanal başına bir kazanç kontrolü ile protect, clip ve signal göstergeleri bulunur. Perakende, restoran, otel, okul, ofis ve anons bölgeleri için öneriyoruz.

- 4 × 600 W
- 19" 1U rack
- Stereo, köprü ve paralel modlar
- Link çıkışlı XLR ve Euroblock girişler
- 4 × speakON çıkış
- Kanal başına 0.775 V veya 1.4 V giriş hassasiyeti
- Kanal başına kazanç kontrolü ile protect, clip ve signal göstergeleri

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### GENEL

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip      | 4 kanallı güç amplifikatörü, analog giriş                                          |
| Ön panel | Kanal başına kazanç kontrolü · güç anahtarı · protect, clip ve signal göstergeleri |

### ELEKTRİK

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Kanallar         | 4                        |
| Kanal başına güç | 4 × 600 W                |
| Çalışma modları  | Stereo · köprü · paralel |
| Şebeke           | 220-240 V, 50/60 Hz      |

### KONNEKTÖRLER VE G/Ç

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Girişler          | 4 × XLR giriş · Euroblock giriş ve link çıkışı |
| Çıkışlar          | 4 × speakON                                    |
| Giriş hassasiyeti | 0.775 V / 1.4 V, kanal başına seçilebilir      |

### FİZİKSEL VE YAPI

|        |             |
|--------|-------------|
| Format | 19" 1U rack |
|--------|-------------|

## İNDİRMELER VE VERİ DOSYALARI

### SSOUNDS A4-600: Kullanım Kılavuzu

KILAVUZ

Tahmin yazılımı için hoparlör veri dosyaları (EASE için GLL / CLF), 2D ve 3D çizimler ile sertifikasyon belgeleri talep üzerine verilir. [support@s-soundspro.com](mailto:support@s-soundspro.com) adresine başvurun; bu modelin güncel sürümünü size gönderelim.

## MİMARİ VE MÜHENDİSLİK ŞARTNAMESİ

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-600 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 2400 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

## GÜVENLİK VE UYGUNLUK

Bu ürünü şartnameye yazmadan, kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümü okuyun. Bu bölüm, üniteyle birlikte verilen ürün dokümantasyonunda tam olarak belirtilen güvenlik gerekliliklerini özetler; ikisi arasında farklılık olması durumunda ürün dokümantasyonu esas alınır.

### SES BASINCI SEVİYESİ VE İŞİTME

Bu ekipman, kalıcı işitme hasarına yol açan ses basıncı seviyeleri üretebilir. Yakın mesafede yüksek seviyede çalıştırmayın ve operatörlerin, sahne sanatçıların ve izleyicilerin maruziyetinin geçerli mesleki gürültü maruziyeti mevzuatına uygun olmasını sağlayın. Maruziyet sınırlarının aşılabileceği durumlarda kulak koruması sağlayın.

### ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Yalnızca bu sayfada ve ürün değer etiketinde belirtilen gerilim ve frekansta, doğru şekilde topraklanmış bir beslemeye bağlayın. Besleme bir jeneratör olduğunda, bağlantıdan önce kararlı gerilim ve frekans ile yeterli topraklamayı doğrulayın; kararsız besleme, amplifikatör arızalarının en yaygın nedenidir ve genellikle garanti kapsamı dışındadır. Hasarlı bir şebeke kablosu veya konnektörüyle çalıştırmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça yoktur. Tüm servis işlemleri için SSOUNDS veya yetkili bir servis merkezi ile iletişime geçin.

### ORTAM VE MEKANİK

Yayımlanmış bir IP derecesi aksini belirtmediği sürece, bu ürün iç mekanda veya örtü altında dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır ve yağmurdan, birikmiş sudan ve uzun süreli doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Havalandırma açıklıklarının tıkalı olmadığından emin olun. Yalnızca ürün dokümantasyonunda açıklandığı şekilde istifleyin, direğe monte edin ve taşıyın; halkın erişiminin bulunduğu her yerde ürünü devrilmeye karşı emniyete alın.

### BERTARAF

Kullanım ömrünün sonunda, ürünü ve ambalajını elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edin. Elektronik bileşenleri genel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

## SINIRLI GARANTİ: İKİ (2) YIL

SSOUNDS ürünleri, son kullanıcı tarafından ilk satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir süre boyunca malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Bu süre içinde SSOUNDS, kendi takdirine bağlı olarak, arızalı ürünü parça ve işçilik ücreti almaksızın onaracak veya değiştirecektir. Ürün uygun şekilde paketlenmeli ve navlun önceden ödenmiş olarak, satın alma kanıtı ve SSOUNDS tarafından önceden verilen bir iade referansı eşliğinde SSOUNDS'a veya SSOUNDS yetkili bir servis merkezine gönderilmelidir. Yetkisiz onarım, değişiklik veya seri numarası etiketinin çıkarılması bu garantiyi geçersiz kılar.

### BU GARANTİ AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAMAZ

- Kozmetik aşınma, yüzey kaplaması, ızgara kumaşı, boya ve sarf parçaları.
- Yanlış kullanım, kötüye kullanım, kaza, ihmal veya bu sayfada yayımlanan değerlerin dışında çalıştırmadan kaynaklanan hasarlar.
- Teslimattan sonra nakliye veya taşımadan ya da iade sırasında yetersiz paketlemeden kaynaklanan hasarlar.
- Şebeke veya jeneratör besleme arızalarından (aşırı gerilim, düşük gerilim, faz dengesizliği, dalgalanma veya hatalı topraklama) ya da yıldırımdan kaynaklanan hasarlar.
- Kullanım koşulları için yayımlanmış bir IP derecesi taşımayan ürünlerde su, toz veya korozyon girişi.
- Bu sayfada önerilen konfigürasyonun dışında amplifikasyon veya işlemeden ya da üçüncü taraf ön ayarlarından kaynaklanan hasarlar.
- SSOUNDS'tan veya SSOUNDS yetkili bir distribütöründen satın alınmayan ürünler.

Bu garanti, satın alanın geçerli tüketici hukuku kapsamında sahip olabileceği yasal haklara ek olup bu hakları etkilemez. Sunulan tek garantidir; açık veya zımni başka hiçbir garanti verilmez.

Garanti talepleri ve iade referansları: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

## YASAL BİLDİRİM

Bu veri sayfasındaki tüm bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. SSOUNDS, sürekli ürün geliştirme süreci içinde teknik özellikleri, tasarımı ve yapıyı değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik özellikler, çizimler ve görseller sistem tasarımı ve ihale dokümantasyonunda yol gösterici olarak sağlanmıştır. Bir değer in tasarım için kritik olduğu durumlarda, bir şartnameyi taahhüt etmeden önce bu değeri SSOUNDS ile yazılı olarak teyit edin.

Buradaki tüm metin, görsel ve çizimler SSOUNDS'un mülkiyetindedir. Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom  
+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

SS-DS-A4-600-TR-A4 · Rev. 2610 · Yayın tarihi 08 Eki 2026