

SSOUNDS A4-400

مضخم تركيب 4 قنوات 400 W، 1U، مداخل XLR و Euroblock، مخرج speakON.

نظرة سريعة

الطراز / رمز التخزين	SS-A4-400
العلامة التجارية	SSOUNDS
الحالة	جديد
التطبيقات	مكبر الصوت
الفئة	مكبرات الصوت
الطاقة	W 1600
تجاري	تركيب



SSOUNDS A4-400 - صور المنتج

نظرة عامة

- ليست كل عملية تركيب بحاجة إلى مضخم جولات. إن A4-400 مضخم 4 قنوات بحجم 1U بقدرة 400 W لكل قناة لموسيقى الخلفية والنداء ومناطق التغطية في المبني: مداخل XLR و Euroblock تماثلية مع مخرج ربط لتسلسل مصدر على طول الزك، ومخرج speakON، وحساسية دخل قابلة للاختيار لكل قناة بين 0.775 V و 1.4 V، وأوضاع ستيريو وجسر ومتواز. تحمل اللوحة الأمامية تحكم كسب لكل قناة ومؤشرات الحماية والقطع والإشارة. نحدد لمتاجر التجزئة والمطاعم والفنادق والمدارس والمكاتب ومناطق النداء العام.
- 400 × 4 واط
- رف 19" 1U
- أوضاع ستيريو وجسر ومتواز
- مداخل XLR و Euroblock مع مخرج ربط
- 4 × مخرج speakON
- حساسية دخل 0.775 V أو 1.4 V لكل قناة
- تحكم بالكسب ومؤشرات الحماية والقطع والإشارة لكل قناة

المواصفات

عام	مكبر صوت قدرة 4 قنوات، دخل تماثلي
النوع	تحكم بالكسب لكل قناة . مفتاح تشغيل . مؤشرات الحماية والقطع والإشارة
اللوحة الأمامية	
الكهرباء	
القنوات	4
القدرة لكل قناة	W 400 × 4
أنماط التشغيل	ستيريو . جسر . متوازي
التيار الكهربائي	V, 50/60 Hz 240-220
الموصلات والمداخل والمخارج	
المداخل	4 × دخل XLR . دخل Euroblock ومخرج ربط
المخارج	speakON × 4
حساسية الدخل	0.775 V / 1.4 V، قابل للاختيار لكل قناة
الخصائص الفيزيائية والإنشاء	
الشكل	رف 19 " 1U

التنزيلات وملفات البيانات

MANUAL SSOUNDS A4-400: دليل المستخدم

تُصدر ملفات بيانات مكبر الصوت لبرامج التنبؤ (CLF / GLL لبرنامج EASE)، والرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد، ووثائق الاعتماد عند الطلب. تواصل معنا على support@s-soundspro.com وسنرسل لك الإصدار الحالي لهذا الطراز.

المواصفات المعمارية والهندسية

The amplifier shall be of the SSOUNDS A4-400 type, configured as a 4-channel power amplifier, analog input. The amplifier shall be capable of meeting the following performance criteria: a sensitivity of 0.775 V / 1.4 V, selectable per channel. Electrically the amplifier shall provide a power rating of 1600 W. Connection shall be by 4 × XLR input, Euroblock input and link out. The amplifier shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

اقرأ هذا القسم قبل تحديد هذا المنتج أو تركيبه أو تشغيله. وهو يلخص متطلبات السلامة الواردة بالكامل في وثائق المنتج المرفقة مع الوحدة؛ وفي حال الاختلاف بينهما، تكون الأولوية لوثائق المنتج.

مستوى ضغط الصوت والسمع

هذا الجهاز قادر على إنتاج مستويات ضغط صوت تسبب تلفاً دائماً للسمع. لا تشغله بمستوى مرتفع على مسافة قريبة، وتأكد من امتثال تعرّض المشغلين والفنانين والجمهور للوائح تعرّض الضوضاء المهنية المعمول بها. وفّر حماية للسمع حيثما يُحتمل تجاوز حدود التعرّض.

السلامة الكهربائية

لا توصّل الجهاز إلا بمصدر مؤرّض تأريضاً صحيحاً وبالجهد والتردد المذكورين في هذه الورقة وعلى ملصق تصنيف المنتج. وحيثما كان المصدر مولداً، تأكد من استقرار الجهد والتردد ومن كفاية التأريض قبل التوصيل؛ فعدم استقرار المصدر هو السبب الأكثر شيوعاً لتعطّل مكبرات الصوت، وهو عادةً مستثنى من تغطية الضمان. لا تشغّل الجهاز بكابل أو موصل رئيسي تالف. لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. أحل جميع أعمال الصيانة إلى SSOUNDS أو مركز خدمة معتمد.

البيئة والميكانيكا

ما لم تنص درجة حماية IP منشورة على خلاف ذلك، فهذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي أو للاستخدام الخارجي تحت مظلة، ويجب حمايته من المطر والمياه الراكدة وأشعة الشمس المباشرة المطوّلة. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية. لا تكسّس الجهاز أو تركّبه على حامل أو تنقله إلا كما هو موضح في وثائق المنتج، وأمن الجهاز ضد السقوط في أي مكان يتاح فيه الجمهور.

التخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر التشغيلي، تخلّص من المنتج وأي تغليف وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالمعدات الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من المكونات الإلكترونية في النفايات العامة.

ضمان محدود: سنتان (2)

تضمن SSOUNDS منتجاتها ضد عيوب المواد والصناعة لمدة سنتين (2) من تاريخ الشراء الأصلي من قبل المستخدم النهائي. وخلال تلك المدة، تقوم SSOUNDS، حسب تقديرها، بإصلاح العنصر المعيب أو استبداله دون أي مقابل عن قطع الغيار أو العمالة. يجب تغليف العنصر تغليفاً مناسباً وإرساله، مع دفع أجرة النقل مسبقاً، إلى SSOUNDS أو إلى مركز خدمة معتمد من SSOUNDS، مرفقاً بإثبات الشراء ورقم مرجعي للإرجاع تصدره SSOUNDS مسبقاً. يُبطل هذا الضمان أي إصلاح أو تعديل غير مصرّح به أو إزالة ملصق الرقم التسلسلي.

لا يغطي هذا الضمان

- التآكل المظهري، والطلاء، وقماش الشبكة، والدهان، والأجزاء الاستهلاكية.
- الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو الإساءة أو الحوادث أو الإهمال أو التشغيل خارج التصنيفات المنشورة في هذه الورقة.
- الأضرار الناتجة عن النقل أو المناولة بعد التسليم، أو عن تغليف غير مناسب عند الإرجاع.
- الأضرار الناتجة عن أعطال مصدر التيار الرئيسي أو المولد (فرط الجهد، أو انخفاض الجهد، أو اختلال الأطوار، أو اندفاع الجهد، أو التأريض غير الصحيح) أو عن الصواعق.
- تسرّب المياه أو الغبار أو التآكل في المنتجات التي لا تحمل درجة حماية IP منشورة لظروف الاستخدام.
- الأضرار الناتجة عن التضخيم أو المعالجة خارج التكوين الموصى به في هذه الورقة، أو عن إعدادات مسبقة من أطراف ثالثة.
- المنتجات غير المشتراة من SSOUNDS أو من موزع معتمد من SSOUNDS.

هذا الضمان إضافة إلى أي حقوق قانونية قد تكون للمشتري بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ولا يؤثر عليها. وهو الضمان الوحيد المقدّم؛ ولا يُقدّم أي ضمان آخر، صريحاً كان أو ضمناً.

مطالبات الضمان وأرقام الإرجاع المرجعية: +44 20 3769 6537 • support@s-soundspro.com

إشعار قانوني

جميع المعلومات الواردة في ورقة البيانات هذه عرضة للتغيير دون إشعار. وتحتفظ SSOUNDS بحق تعديل المواصفات والتصميم والإنشاء في إطار التطوير المستمر للمنتج. المواصفات والرسومات والصور مقدّمة للإرشاد في تصميم الأنظمة ووثائق المناقصات. وحيثما كانت أي قيمة حاسمة في التصميم، أعدها كتابياً مع SSOUNDS قبل الالتزام بالمواصفة. جميع النصوص والصور والرسومات الواردة هنا هي ملك لـ SSOUNDS. وجميع العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة هي ملك لأصحابها المعنيين.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom
support@s-soundspro.com · 6537 3769 20 44+

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© S Sounds Pro Ltd 2026. جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

2026 08 أكتوبر · تاريخ الإصدار · SS-DS-A4-400-AR-A4 · Rev. 2610