

SSOUNDS NF6

Kifuatiliaji cha studio cha near-field chenye njia mbili, 6" woofer na 1.5" tweeter, 45 Hz hadi 45 kHz, bi-amplified.

NF inasimama kwa Near-Field.



SSOUNDS NF6

KWA MUHTASARI

MODELI / SKU

SS-NF6

KATEGORIA

Consumer Audio

CHAPA

SSOUNDS

MWENDO

Aktivu

NGUVU

130 W

HALI

Mpya

MATUMIZI

STUDIO

KIFUATILIA

ACTIVE

NEAR-FIELD

MUHTASARI

Mchanganyiko hutafsirika tu ikiwa kifuatiliaji kinasema ukweli mahali pa kusikiliza. NF6 ni kifuatiliaji cha near-field chenye njia mbili: woofer ya 6" na driver ya masafa ya juu ya 1.5", kila moja na amplifier yake, 70 W kwa masafa ya chini na 60 W kwa juu, katika kabati ya MDF. Hufikia 45 Hz hadi 45 kHz kwa uwiano wa ishara-kwa-kelele wa 100 dB A-weighted na hupokea XLR ya balanced au 1/4" TRS. Tunaitaja kwa studio za miradi, vyumba vya kuhariri, vyumba vya matangazo na podcast, na mahali pa mhandisi katika chumba cha udhibiti cha kanisa au ukumbi.

- 1 x 6" woofer pamoja na 1 x 1.5" driver ya masafa ya juu
- 45 Hz hadi 45 kHz mwitikio wa masafa
- Kwa amplifaya mbili: 70 W LF, 60 W HF
- 100 dB uwiano wa ishara-kwa-kelele (A-weighted)
- XLR na 1/4" TRS inputs
- Kabati ya MDF, 8.5 kg

VIPIMO

JUMLA

Aina

Kifuatilia sauti cha studio cha njia 2 chenye nguvu

UTENDAJI

Uwiano wa ishara kwa kelele

100 dB (A-weighted)

UTENDAJI WA AKUSTIKA

Mwitikio wa masafa

45 Hz - 45 kHz

Masafa ya sauti

40 Hz - 45 kHz

VIBADILISHAJI NA VIPENGELE

Vidhibiti

1 × 6" woofer · 1 × 1.5" kiendeshi cha masafa ya juu

UMEME

Kipaza sauti (RMS)

LF 70 W · HF 60 W

Umeme wa tawi

220 V ~ 50/60 Hz

VIUNGANISHI NA I/O

Ingizo

XLR · ¼" TRS

Kizuizi cha ingizo¹

20 kΩ balanced · 10 kΩ unbalanced

KIMWILI NA UJENZI

Vipimo (H × W × D)³

370 × 220 × 260 mm

Uzito halisi²

8.5 kg / 19 lb

Kifuniko

MDF, mwonekano wa vinyl

MAELEZO

1. Impedance ya kawaida ni kiwango cha mtengenezaji kwa hesabu ya mzigo wa kikuza; impedance ya chini katika bendi ya uendeshaji inaweza kuwa chini zaidi.
2. Uzito halisi haujumuishi ufungashaji, sanduku la safari, vifaa na vifaa vya hiari vya kufunga.
3. Vipimo vimeainishwa kwa milimita na hazijumuishi vifaa vya kufunga vinavyojitokeza, vipini na paneli za viunganishi isipokuwa imeelezwa.
4. Takwimu zote ni thamani za kawaida kwa vitengo vya uzalishaji vilivyobainishwa chini ya masharti yaliyo juu. Vitengo binafsi vinaweza kutofautiana ndani ya uvumilivu uliochapishwa.

Uelekezi (isobars / balloon). Data ya uelekezi iliyopimwa (isobars, balloon na GLL/CLF kwa EASE) inaandaliwa. Tunachapisha polars zilizopimwa tu. Wasiliana nasi kwa hali ya sasa ya upimaji wa modeli hii.

VIPAKULIWA NA FAILI ZA DATA

SSOUNDS NF6: Mwongozo wa Mtumiaji

MWONGOZO

Faili za data za kipaza sauti kwa programu ya utabiri (GLL / CLF kwa EASE), michoro ya 2D na 3D na nyaraka za uthibitisho hutolewa kwa ombi. Wasiliana na support@s-soundspro.com na tutakutumia toleo la sasa la modeli hii.

VIPIMO VYA USANIFU NA UHANDISI

The stage monitor loudspeaker shall be of the SSOUNDS NF6 type, configured as an active 2-way near-field studio monitor. The stage monitor loudspeaker shall be capable of meeting the following performance criteria: a frequency response of 45 Hz – 45 kHz. Electrically the stage monitor loudspeaker shall provide a power rating of 130 W, a nominal impedance of 20 k Ω balanced, 10 k Ω unbalanced. The unit shall be actively driven. Connection shall be by XLR, ¼" TRS. The stage monitor loudspeaker shall be constructed of MDF, vinyl finish, measuring 370 × 220 × 260 mm, and shall weigh 8.5 kg / 19 lb. The stage monitor loudspeaker shall be covered by the manufacturer's two (2) year limited warranty and shall be supplied by SSOUNDS or an SSOUNDS-authorized distributor. No alternate shall be accepted without prior written approval of the consultant or specifying engineer.

USALAMA NA UZINGATIAJI

Soma sehemu hii kabla ya kubainisha, kufunga au kuendesha bidhaa hii. Inatoa muhtasari wa mahitaji ya usalama yaliyowekwa kikamilifu katika nyaraka za bidhaa zinazoambatana na kifaa; pale zinapotofautiana, nyaraka za bidhaa ndizo zenye mamlaka.

KIWANGO CHA SHINIKIZO LA SAUTI NA USIKIVU

Kifaa hiki kina uwezo wa kutoa viwango vya shinikizo la sauti vinavyosababisha uharibifu wa kudumu wa usikivu. Usifanye kazi kwa kiwango cha juu ukiwa karibu sana, na hakikisha kwamba mfiduo wa waendeshaaji, wasanii na hadhira unazingatia kanuni zinazotumika za mfiduo wa kelele za kazini. Toa kinga ya usikivu pale mipaka ya mfiduo inaweza kuvukwa.

USALAMA WA UMEME

Unganisha tu kwa usambazaji uliotiwa msingi kwa usahihi wa voltage na frequency zilizotajwa kwenye karatasi hii na kwenye lebo ya ukadiriaji ya bidhaa. Pale usambazaji unapotoka kwa jenereta, thibitisha voltage na frequency thabiti na utiaji msingi wa kutosha kabla ya kuunganisha; usambazaji usio thabiti ndiyo sababu ya kawaida zaidi ya kushindwa kwa amplifier na kwa kawaida haijumuishwi katika ugarantii. Usifanye kazi kwa waya au kiunganishi cha mains kilichoharibika. Hakuna sehemu zinazoweza kuhudumiwa na mtumiaji ndani. Elekeza huduma yote kwa SSOUNDS au kituo cha huduma kilichoidhinishwa.

MAZINGIRA NA MITAMBO

Isipokuwa ukadiriaji wa IP uliochapishwa useme vinginevyo, bidhaa hii imekusudiwa kwa matumizi ya ndani au kwa matumizi ya nje chini ya kifuniko, na lazima ilindwe dhidi ya mvua, maji yaliyosimama na jua moja kwa moja kwa muda mrefu. Hakikisha fursa za uingizaji hewa hazizuiwi. Panda, weka kwenye nguzo na safirisha tu kama ilivyoielezwa katika nyaraka za bidhaa, na linda bidhaa dhidi ya kuanguka popote umma unapoweza kufikia.

UTUPAJI

Mwisho wa maisha ya matumizi, tupa bidhaa na kifungashio chochote kwa kuzingatia kanuni za eneo kwa vifaa vya umeme na kielektroniki. Usitupe vipengele vya kielektroniki kwenye taka za kawaida.

UGARANTII MDOGO: MIAKA MIWILI (2)

Bidhaa za SSOUNDS zina ugarantii dhidi ya kasoro za nyenzo na ufundi kwa kipindi cha miaka miwili (2) kuanzia tarehe ya awali ya ununuzi na mtumiaji wa mwisho. Ndani ya kipindi hicho SSOUNDS itarekebisha au kubadilisha bidhaa yenye kasoro, kwa hiari yake, bila malipo yoyote kwa sehemu au kazi. Bidhaa lazima ifungwe vizuri na kusafirishwa, na gharama za usafirishaji zilipwe mapema, kwa SSOUNDS au kituo cha huduma kilichoidhinishwa na SSOUNDS, kikiambatana na uthibitisho wa ununuzi na kumbukumbu ya kurudisha iliyotolewa mapema na SSOUNDS. Ukarabati, mabadiliko au kuondoa lebo ya namba ya mfululizo bila idhini kunabatilisha ugarantii huu.

UGARANTII HUU HAUJUMUISHI

- Uchakavu wa mwonekano, umaliziaji, kitambaa cha grille, rangi na sehemu zinazotumika.
- Uharibifu unaosababishwa na matumizi mabaya, unyanyasaji, ajali, kupuuza, au uendeshaaji nje ya viwango vilivyochapishwa kwenye karatasi hii.
- Uharibifu unaosababishwa na usafirishaji au kushughulikia baada ya kufikishwa, au kwa kifungashio dhaifu wakati wa kurudisha.
- Uharibifu unaosababishwa na hitilafu za usambazaji wa mains au jenereta (voltage ya juu kupita kiasi, voltage ya chini kupita kiasi, usawa wa awamu, mawimbi ya ghafla au utiaji msingi usio sahihi) au na umeme wa radi.
- Kuingia kwa maji, vumbi au kutu kwenye bidhaa zisizo na ukadiriaji wa IP uliochapishwa kwa mazingira ya matumizi.
- Uharibifu unaotokana na ukuzaji au usindikaji nje ya usanidi unaopendekezwa kwenye karatasi hii, au kutokana na presets za watu wengine.
- Bidhaa zisizonunuliwa kutoka SSOUNDS au msambazaji aliyeidhinishwa na SSOUNDS.

Ugarantii huu ni nyongeza ya, na hauathiri, haki zozote za kisheria ambazo mnunuzi anaweza kuwa nazo chini ya sheria zinazotumika za walaji. Ni ugarantii pekee unaotolewa; hakuna ugarantii mwingine, wa wazi au wa kudhaniwa, unaotolewa.

Madai ya ugarantii na kumbukumbu za kurudisha: support@s-soundspro.com · +44 20 3769 6537

ILANI YA KISHERIA

Taarifa zote kwenye karatasi hii ya data zinaweza kubadilika bila taarifa. SSOUNDS inahifadhi haki ya kubadilisha vipimo, muundo na ujenzi katika mchakato wa maendeleo endelevu ya bidhaa.

Vipimo, michoro na picha hutolewa kwa mwongozo katika usanifu wa mfumo na nyaraka za zabuni. Pale takwimu ni muhimu kwa usanifu, ithibitishe kwa maandishi na SSOUNDS kabla ya kujitolea kwa vipimo.

Maandishi yote, picha na michoro hapa ni mali ya SSOUNDS. Alama zote za biashara na alama za biashara zilizosajiliwa ni mali ya wamiliki wao husika.

S SOUNDS PRO LTD

82a James Carter Road, Mildenhall, IP28 7DE, United Kingdom

+44 20 3769 6537 · support@s-soundspro.com

SSOUNDS · ...enhancing listening pleasure! · s-soundspro.com · support@s-soundspro.com

© 2026 S Sounds Pro Ltd. Haki zote zimehifadhiwa. Vipimo vinaweza kubadilika bila taarifa.

SS-DS-NF6-SW-A4 · Rev. 2610 · Imetolewa 08 Okt 2026